



Лінійно-інтерактивний інвертор **LPY-PSW-1000VA+ (700Вт) 10A/20A**

1000 VA/700 W

Технічні дані

Тип	лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою
Серія	LPY
Потужність, VA/W	1000/700
Номінальна напруга АКБ, V	12
Струм заряду від мережі, A	10/20
Напруга зарядки, V	13.8 ± 0.5
Кількість виходів	2
Встановлення	підлогова
Кількість фаз	1
Форма вхідної напруги від мережі	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	140-275 - в режимі роботи від батареї або вимкненого живлення, він повертається в режим роботи від мережі, коли вхідна напруга становить 160 V ±5 V -260 V ±5 V; - в режимі роботи від мережі, перемикається в режим роботи від батареї, коли вхідна напруга менше 140 V ±5 V або більше 275 V ±5 V.
Вихідна напруга, V	220±10%
Вихідний діапазон мережа, V	190-245
Вхідна частота змінного струму, Hz	45/65
Частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	6
Тип під'єднання до мережі	євровилка
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	євророзетка
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	клєми
Тип індикації	LCD
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	метал
Гарантія, міс	24

Захист від перевантаження на виході	Так
Режим роботи від батареї:	- при перевантаженні 110% ~ 130%, витримати 30 секунд перед відключенням виходу; - при перевантаженні 130% і вище, відключити вихід негайно.
Режим роботи від мережі	попередження до спрацьовування автоматичного вимикача
Робоча вологість навколишнього середовища 10%	
Функції	перетворювачі постійного/змінного струму з чистою синусоїдальною хвилею; аварійний вимикач типу ДБЖ; мережевий зарядний пристрій (випрямляч); стабілізатор мережевої напруги AVR; дисплей дозволяє контролювати найважливіші робочі параметри системи; блок живлення є лінійно-інтерактивним та може змінювати полярність вихідної напруги при перемиканні на живлення від батареї.