

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 563,2V
315Ah (177408 Wh) BMS 125A AB Lrack black
40595



ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, А	125
Максимальний струм заряду, А	125
Напруга повного заряду, V	642,4
Напруга заряду буферний режим, V	598,4
Повторне підключення напруги заряду, V	616

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Рекомендований струм розряду, А	125
Максимальний струм розряду, А	125
Рекомендована низька напруга відключення, V	492,8
Мінімальна напруга, V	475,2
Повторне підключення напруги, V	545,6

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	563,2
Номінальна ємність, Ah	315
Саморазряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	177408
BMS	Високовольтна 125A

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	725*1100*1800
Схема з'єднання комірок	176S1P
Тип балансиру	Активний до 5A
Робота у паралелі	ні
Кількість батарейних блоків	11



Можливість додати батарейні блоки	ні
Інтерфейс зв'язку	LAN/RS485/CAN
Матеріал корпусу	метал
Ступінь захисту	IP20
Тип комірки	Призматична
Тип елементів	LiFePO4
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Дисплей	Кольоровий активний
Тип встановлення	Стойка 19"
Вага, кг	0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується у складі сонячних систем безперебійного живлення, у системах компенсації електроенергії, у автономних системах безперебійного живлення з напругою акумуляторної батареї 563,2V та струмом заряду / розряду не більше ніж 125 А.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".