

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ Battery HVM 153,6V
150Ah (23040 Wh) BMS 125A AB Lrack white
41879



ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, А	75
Максимальний струм заряду, А	125
Напруга повного заряду, V	175,2
Напруга заряду буферний режим, V	163,2
Повторне підключення напруги заряду, V	168

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Рекомендований струм розряду, А	75
Максимальний струм розряду, А	125
Рекомендована низька напруга відключення, V	134,4
Мінімальна напруга, V	129,6

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	153,6
Номинальна ємність, Ah	150
Саморозряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	23040
BMS	Високовольтна 125A

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Схема з'єднання комірок	48S1P
Тип балансиру	Активний до 5A
Робота у паралелі	ні
Кількість батарейних блоків	3
Можливість додати батарейні блоки	8 блоків
Інтерфейс зв'язку	LAN/RS485/CAN



Матеріал корпусу	метал
Ступінь захисту	IP20
Тип комірки	Призматична
Тип елементів	LiFePO4
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт М8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Дисплей	Кольоровий активний
Тип встановлення	Стійка 19"
Вага, кг	0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується у складі сонячних систем безперебійного живлення, у системах компенсації електроенергії, у автономних системах безперебійного живлення з напругою акумуляторної батареї 153,6V та струмом заряду / розряду не більше ніж 75 А.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".