


## Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO<sub>4</sub> Battery HVM 460,8V  
150Ah (69120 Wh)BMS 125A AB Lrack white  
41899



### ЗАСТОСУВАННЯ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Рекомендований струм заряду, А         | 75    |
| Максимальний струм заряду, А           | 125   |
| Напруга повного заряду, V              | 525,6 |
| Напруга заряду буферний режим, V       | 489,6 |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 504   |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Рекомендований струм розряду, А             | 75    |
| Максимальний струм розряду, А               | 125   |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 403,2 |
| Мінімальна напруга, V                       | 388,8 |

#### ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Температура розряду, °C    | -20 ~ +60 |
| Температура заряду, °C     | 0 ~ +40   |
| Температура зберігання, °C | -20 ~ +40 |

#### ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальна напруга, V  | 460,8              |
| Номинальна ємність, Ah | 150                |
| Саморозряд, %/міс.     | <3%                |
| Енергія, Wh            | 69120              |
| BMS                    | Високовольтна 125A |

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Схема з'єднання комірок           | 144S1P         |
| Тип балансиру                     | Активний до 5A |
| Робота у паралелі                 | ні             |
| Кількість батарейних блоків       | 9              |
| Можливість додати батарейні блоки | 2 блоки        |
| Інтерфейс зв'язку                 | LAN/RS485/CAN  |



|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Матеріал корпусу                          | метал               |
| Ступінь захисту                           | IP20                |
| Тип комірки                               | Призматична         |
| Тип елементів                             | LiFePO4             |
| Кількість циклів, (заряд/розряд)          | 7000                |
| Тип клеми                                 | T11 (під болт M8)   |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10 ~ 80%            |
| Дисплей                                   | Кольоровий активний |
| Тип встановлення                          | Стійка 19"          |
| Вага, кг                                  | 0                   |

#### ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується у складі сонячних систем безперебійного живлення, у системах компенсації електроенергії, у автономних системах безперебійного живлення з напругою акумуляторної батареї 460,8V та струмом заряду / розряду не більше ніж 75 А.

#### Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".