Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230 Ah (2944Wh) (BMS 200A/100A) пластик Smart BT

43325



ЗАСТОСУВАННЯ

- LiFePO4
- АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ
- ДБЖ
- ЕЛЕКТРО ТРАНСПОРТ
- ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ
- ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
- ПОСТІЙНА НАПРУГА
- СИСТЕМА БЕЗПЕКИ
- СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ
- ТЕЛЕКОМ
- ТРЕЙЛЕРИ
- ФІСКАЛЬНИЙ АПАРАТ

СПЕЦИФІКАЦІЯ	
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	522*240*218
Схема з'єднання комірок	4S1P
Тип балансиру	Активний до 2А
Інтерфейс зв'язку	Bluetooth (RS485 Опціонально)
Матеріал корпусу	пластик
Ступінь захисту	IP54
Тип комірки	Призматична
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	19.39

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ	
Номінальна напруга, V	12,8
Номінальна ємність, Ah	230
Саморазряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	2944

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ	
Рекомендований струм заряда, A	100
Максимальний струм заряду, A	100
Напруга заряду буферний режим, V	13,6
Напруга заряду циклічний режим, V	14,6
Повторне підключення напруги заряду, V	14,2

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua

*допустиме відхилення: ±2 % з кожного боку

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ	
Піковий струм розряду, А	300 (5с)
Максимальний струм розряду, А	200
Рекомендована низька напруга відключення, V	11,2
Мінімальна напруга, V	10,5
Повторне підключення напруги, V	10,6

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 12,8 Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 200 А, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторінгу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок

APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторінгу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua

*допустиме відхилення: ±2 % з кожного боку