

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Високовольтний акумулятор LP LiFePO4 Battery
HVM 409,6V 100Ah (40960 Wh) BMS 125A метал

24736



ЗАСТОСУВАННЯ



СОНЯЧНА
ЕНЕРГІЯ



ДБЖ



ТЕЛЕКОМ



ТРЕЙЛЕРИ



ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ



ПОСТІЙНА
НАПРУГА

LiFePO4



ЕЛЕКТРО
ТРАНСПОРТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, А	
Максимальний струм заряду, А	100
Напруга заряду буферний режим, V	
Напруга заряду циклічний режим, V	
Повторне підключення напруги заряду, V	

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, А	
Максимальний струм розряду, А	100
Рекомендована низька напруга відключення, V	
Мінімальна напруга, V	345,6
Повторне підключення напруги, V	

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	409,6
Номинальна ємність, Ah	100
Саморозряд, %/міс.	
Енергія, Wh	40960

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	570*445*1960
Схема з'єднання комірок	
Тип балансиру	
Інтерфейс зв'язку	
Матеріал корпусу	метал
Ступінь захисту	
Тип комірки	
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	
Дисплей	
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	407.3

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 409,6 вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 100А таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: ± 2 % з кожного боку