

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 64V - 100 Ah (6400Wh)
(BMS 150A/100A) метал Smart BT heating

39171



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Довжина, мм **	526
Ширина, мм **	426
Висота, мм **	160
Схема з'єднання комірок	20S1P
Тип балансиру	Активний до 2A
Інтерфейс зв'язку	Bluetooth (RS485 Опціонально)
Матеріал корпусу	метал
Ступінь захисту	IP54
Тип комірки	Призматична
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80%
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	59

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	64
Номинальна ємність, Ah	100
Саморозряд, %/міс.	<3%
Енергія, Wh	6400

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, A	50
Максимальний струм заряду, A	100
Напруга заряду буферний режим, V	68
Напруга заряду циклічний режим, V	73
Повторне підключення напруги заряду, V	71

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, A	200 (5с)
Максимальний струм розряду, A	100
Рекомендована низька напруга відключення, V	56
Мінімальна напруга, V	52,4
Повторне підключення напруги, V	53

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 64 Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 100 А, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: $\pm 2\%$ з кожного боку